© BSWA TECH. All rights reserved.

SA048 球阵列

功能特点：

- 镂空结构，反射面小
- 工程塑料材料，强度高，重量轻
- 传声器可拆卸，使用方便，利用率高
- LEMO转SMB接口，使用方便
- 传声器1/4”
- 球面直径280mm

产品介绍

SA048是声望公司自主研发的一款球面传声器阵列，其有48支传声器，按一事实上规律分布于直径408mm的球面上。阵列架采用不锈钢一体化设计制造，刚度强，可靠性高。阵列单元信号输出线使用标准Lemo接头，每个输出接头连接8个传声器，布线紧凑整洁。

技术参数

球直径	280 mm
传声器所在球面直径	408 mm
使用传声器型号	1/4" MPA416
工作环境温度	-20 °C ~ 50 °C
湿度	0%RH~98%RH
重量	3 kg
支架	3/8" 螺纹 标准三脚架
传声器插口	SMB
阵列输出接口	LEMO-8 pin

北京声望声电技术有限公司 北京市西城区裕民路 18 号，北环中心 1003 室 • 邮编：100029
电话：010-5128 5118 • 传真：010-8225 1626 • 电邮：bswa@bswa.com.cn • 网址：www.bswa.com.cn
版权所有©北京声望声电技术有限公司 • 内容如有变更恕不另行通知